
Baseus

Instrukcja obsługi

Baseus power bank 20000 mAh z funkcją szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i Power Delivery 3.0



Proszę zapoznać się dokładnie z treścią instrukcji i zachować ją do późniejszego wglądu.
⚠ Uwaga! Proszę przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji. W przeciwnym razie, niepoprawne użytkowanie może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń.

Parametry produktu

- Marka: Baseus
- Nazwa: Power Bank 20000 mAh
- Model: BS-20KP204
- Materiał: ABS + PC
- Akumulator: litowo-polimerowy
- Pojemność akumulatora: 20000 mAh / 3,8 V (76 Wh)
- Pojemność znamionowa: 12000 mAh
- Współczynnik konwersji energii: ≧ 78%
- Prąd wejściowy:
    - Lightning: 5 V ⎓ 2 A
    - Micro USB: 5 V ⎓ 2 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
    - USB Typ C: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A, 15 V ⎓ 1,5 A
- Prąd wyjściowy:
    - USB 1: 4,5 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 4,5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 2,25 A
    - USB 2: 4,5 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 4,5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 2,25 A
    - USB Typ C: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 2,25 A
    - USB 1 + USB Typ C: 5 V ⎓ 3 A max
    - USB 2 + USB Typ C: 22,5 W + 22,5 W max
    - USB 1 + USB 2: 22,5 W + 22,5 W max
    - USB 1 + USB 2 + USB Typ C: 15 W (USB 1 + USB Typ C) + 22,5 W (USB 2)
    - Całkowity prąd wyjściowy: 5 V ⎓ 6 A max
- Wymiary: 144 mm x 65 mm x 27 mm
- Waga: 340 g
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 40°C
- Temperatura środowiska pracy: od 0°C do 40°C

Zawartość opakowania


Power bank x 1
Instrukcja obsługi x 1
Karta gwarancyjna x 1

Opis produktu

Ten produkt, jest przenośnym urządzeniem do ładowania akumulatorów w telefonach, tabletach, czytnikach książek elektronicznych i innych urządzeniach elektronicznych. Posiada wbudowane 2 wyjściowe porty USB, wejściowe porty Lightning i micro USB oraz wejściowo / wyjściowy port USB Typ C. Umożliwia szybkie ładowanie w technologii Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, SCP, FCP, AFC. Wbudowany ekran wyświetla poziom naładowania akumulatora, napięcie i natężenie ładowania. Spełnia wymagania technologii PPS i ma wbudowane zabezpieczenie przeciw przetężeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciw przegrzaniu i inne.

Schemat produktu

1. Przycisk power
2. Port wyjściowy USB 2
3. Port wejściowy Lightning
4. Port wejściowy micro USB
5. Port wejściowo-wyjściowy USB Typ C
6. Port wyjściowy USB 1
7. Ekran LED



Funkcje przycisku power

1. W trybie czuwania naciśnięcie przycisku power wyświetla procent naładowania akumulatorów.
2. W czasie ładowania ekran wyświetla aktualny procent naładowania akumulatorów. Pierwsze wciśnięcie, wyświetlanie aktualnego napięcia. Drugie wciśnięcie, wyświetlanie aktualnego natężenia.

Ładowanie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego za pomocą power banku

1. Upewnij się, że wartość prądu podawanego przez power bank jest kompatybilna z wartością prądu, jaką może przyjąć urządzenie, które chcesz naładować.
2. Za pomocą swojego przewodu, podłącz urządzenie, które chcesz naładować do jednego z portów wyjściowych w power banku. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a ekran będzie włączony przez cały czas ładowania.

Ładowanie akumulatorów power banku

1. Do ładowania power banku możesz wykorzystać przewód z wtyczką Lightning, USB Typ C lub micro USB. Podłącz odpowiednią końcówkę kabla do jednego z wymienionych portów w power banku.
2. Drugą wtyczkę kabla podłącz do ładowarki lub portu USB w komputerze. W czasie ładowania, ekran będzie migać.

Wskazówki

1. Ze względu na sprawność konwersji, pojemność znamionowa jest mniejsza od rzeczywistej pojemności akumulatora.
2. Po wciśnięciu przycisku zasilania, na ekranie pojawia się procentowa wartość naładowania akumulatora. Dłuższe wciśnięcie przycisku power wyłącza power bank. Kiedy nie podłączono żadnych urządzeń, power bank wyłączy się automatycznie po 35 sekundach.
3. Aby zachować żywotność baterii na wysokim poziomie, pamiętaj, żeby ładować power bank przynajmniej raz na 5 miesięcy.
4. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności, za szkody wynikające z nieprawidłowego i sprzecznego z instrukcją obsługi używania produktu przez nabywcę.
6. Zabronione jest samodzielne demontowanie tego produktu. Może to skutkować skróceniem jego żywotności lub nieodwracalnym uszkodzeniem.
7. Należy unikać podłączania do power banku urządzeń, które wymagają większej wartości prądu wyjściowego niż power bank jest w stanie zapewnić.
8. Należy unikać rzucania, deptania, ściskania itp. tego produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć wycieku, przegrzania i wybuchu baterii, należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa.

1. Zabronione jest rzucanie, przebijanie lub samodzielne rozmontowywanie produktu. Zabronione jest wystawianie produktu na działanie wody, ognia i wysokich temperatur.
2. Do ładowania power banku wykorzystaj zasilacz dołączony do telefonu lub inny zasilacz przeznaczony do urządzeń mobilnych.
3. Jeżeli power bank zacznie pęcznieć, świadczy to o uszkodzeniu akumulatorów. Należy wtedy przestać używać produkt.
4. Niewielki wzrost temperatury w trakcie pracy power banku jest normalny. Jeżeli power bank jest używany zgodnie z przeznaczeniem, jego temperatura pracy nie powinna osiągać wyższej wartości od 40°C.

Deklaracja w sprawie toksycznych lub niebezpiecznych substancji i elementów zawartych w produktach elektronicznych

Części składowe	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Akumulator	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

O: Wskazuje, że zawartość toksycznych i niebezpiecznych substancji we wszystkich jednorodnych materiałach jest niższa niż wymagania graniczne określone w normie SJ/T 11364-2014.
X: Wskazuje, że zawartość toksycznych i niebezpiecznych substancji przekracza wymagania graniczne określone w normie SJ/T 11364-2014 w co najmniej jednym jednorodnym materiale części składowej produktu. Informacje podane w tym formularzu są oparte na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z wynikiem wykrywania wymagań środowiskowych ROHS. Na obecnym poziomie technologii stosowanie wszystkich toksycznych i niebezpiecznych substancji lub pierwiastków jest kontrolowane i przestrzegana jest dyrektywa UE ROHS. Limit ochrony środowiska trwa 10 lat.
Ostrzeżenie: Zabronione jest samodzielne rozmontowywanie tego produktu. Używaj produktu wyłącznie w suchym miejscu.

Baseus

Shenzen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Adres: Room 03, 6/F, Building 3, WINLEAD, Fada Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzen, China
TEL: +86 755-82433603 Infolinia: 4000-712-711